SHANREN

Snímač kadencie SC20
Snímač rýchlosti SP20

Návod na používanie
Slovak

Snímač kadencie



Snímač kadencie Gumové krúžky x2

Špecifikácia

Meno Produktu	Snímač kadencie SC20
Model	SR-SCS20A
Komunikácia	BLE 5.0 / ANT+
Životnosť batérie	460 hodín
Vodeodolný	IP67
Batéria	CR2032
Veľkosť snímača	31,1 mm * 34,4 mm * 9,4 mm
Hmotnosť	10 g
LED indikátor	Červená

Snímač rýchlosti



Snímač rýchlosti Gumové krúžky x2

Špecifikácia

Meno Produktu	Snímač rýchlosti SP20
Model	SR-SCS20B
Komunikácia	BLE 5.0 / ANT+
Životnosť batérie	250 hodín
Vodeodolný	IP67
Batéria	CR2032
Veľkosť snímača	31,1 mm * 34,4 mm * 9,4 mm
Hmotnosť	10 g
LED indikátor	zelená

Prvé použitie

1. Potočte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vytiahnite priehľadnú plastovú fóliu.
3. Potočte kryt batérie v smere hodinových ručičiek.



* Udržujte vodotesné gumové tesnenie okolo okraja puzdra správne a pevne.

LED indikátor

Keď je snímač aktivovaný alebo nainštalovaný s novou batériou, LED indikátor bude blikať asi 10 sekúnd.



Snímač kadencie Snímač rýchlosti

LED indikátor pre snímač kadencie: ČERVENÁ. LED indikátor pre snímač rýchlosti: ZELENÁ

PÁROVANIE S CYKLOPOČÍTAČOM

PÁROVANIE S DI PRO

1. **Vstúpte do režimu párovania**
   Stlačením a podržaním tlačidla SET+ MODE vstúpite do ponuky nastavení. Stlačením MODE prepínate medzi ⚄ ikonami.
2. **Vyberte Typ snímača**
   Stlačením SET prepnete typy snímačov. CAD je kadencia, SPD je rýchlosť. Pre potvrdenie stlačte MODE. Opätovným stlačením SET vyhľadajte a pripojte "...".
3. **Aktivujte snímač**
   Odstráňte izolačnú fóliu z krytu batérie, potom nasaďte kryt batérie, snímač sa automaticky aktivuje a spáruje.
4. **Otestujte snímač**
   Po úspešnom spárovaní sa na obrazovke počítača zobrazí ikona CAD ⟳/ Ikona SPD ⚄. Ak chcete snímač otestovať, otočte ho a sledujte obrazovku. Ak sa údaje na obrazovke zmenia, spárovanie je úspešné.




Snímač kadencie

Velocità

PÁROVANIE S MILES

1. **Vstúpte do režimu párovania**
   Opakovaným stláčaním tlačidla ▶I + ⁎⁎ vstúpte do ponuky nastavení.
2. **Vyberte Typ snímača**
   Stlačte ⁎⁎ na prepínanie medzi snímačmi: 01 🚲 je rýchlosť, 02 🚴 je kadencia, stlačením ▶I spustíte párovanie.




3. **Aktivujte snímač**
   Odstráňte izolačnú fóliu z krytu batérie. Nasaďte kryt batérie. Snímač sa automaticky aktivuje a spáruje.
4. **Otestujte snímač**
   Po úspešnom spárovaní uvidíte na obrazovke zmenu "PAir" na "SUcc". Ak chcete snímač otestovať, otočte ho a sledujte obrazovku. Ak sa údaje na obrazovke zmenia, spárovanie je úspešné.



Snímač kadencie


Inštalácia

Inštalácia snímača kadencie



1. Vyberte si gumený krúžok, ktorý sa hodí k vašej kľuke.
2. Dajte snímač kadencie na stranu bez pohonu
3. Utiahnite gumový krúžok okolo kľuky, pripevnite ho k háčikom na snímači.

Inštalácia snímača rýchlosti



1. Nasaďte snímač rýchlosti na náboj kolesa tak, aby bol rovno.
2. Utiahnite gumený krúžok okolo náboja, pripevnite ho k háku na snímači.
3. Otáčaním kolesa skontrolujte pripojenie

Spárovanie s aplikáciou Shanren Sport APP

Stiahnite si aplikáciu

Stiahnite si aplikáciu Shanren Sport. Udeľte aplikácii nasledujúce povolenia, inak nebude fungovať správne:

Phone memory — Záznam a ukladanie údajov
Album — Nastavenia obrazu
Miesto — Trasa & Bluetooth

Zapnite Bluetooth

Zapnite na svojom telefóne Bluetooth. NEPÁRUJTE snímače cez nastavenia Bluetooth vášho telefónu. Ak sa spárovaní automaticky, odpojte ho.



Pripojte snímač

Otvorte aplikáciu Shanren Sport, prejdite na zariadenia - Pridajte nové zariadenie. Kliknite na ikonu Cad senzor/Spd senzor a začnite skenovať. Priblížte telefón k snímaču (do 3 metrov) a v zozname vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať.

Po úspešnom pripojení snímača k aplikácii môžete skontrolovať stav batérie snímača. Kliknite na „Unbind", potom sa snímač odpojí.



Spárovanie so zariadeniami tretích strán

Senzor rýchlosti/kadencie Shanren využíva duálnu komunikáciu BLE5.0 a ANT+ je kompatibilný s cyklistickými počítačmi, cyklistickými trenažérmi a športovými aplikáciami tretích strán, ktoré podporujú štandardný protokol Bluetooth alebo ANT+.



Pri párovaní s cyklopočítačom alebo iným zariadením tretej strany postupujte podľa pokynov zariadení tretích strán.

Pri párovaní s aplikáciou tretej strany sa vyhnite priamemu spárovaniu s Bluetooth telefónu. Namiesto toho spárujte snímač s aplikáciou tretej strany.

Záručný list

Na produkty Shanren sa vzťahuje 1-ročná záruka.

Na každú jednotku produktu sa poskytuje záruka na výrobné chyby po dobu 2 rokov od pôvodného nákupu.

Ak produkt nefunguje pri bežnom používaní, chybu opravíme alebo vymeníme bezplatne.

Servis musia vykonávať autorizovaní predajcovia Shanren.

Ak chcete výrobok vrátiť, priložte záručný list spolu s podrobnosťami o jeho nefunkčnosti.

Na záručnom liste jasne uveďte svoje meno a adresu.

Používateľské meno:_____

Adresa:_____

Telefón:_____

Číslo objednávky:_____

Meno predajcu:_____

Dátum nákupu:_____

Shanren International Co. Limited
Room 1103, Hang Seng Mongkok Building, 677 Nathan Road, Mongk Kowloon HK
support@shanrentech.com
www.shanrentech.com
Made in China

SHANREN

SC20 Pedálfordulat érzékelő
SC20 Sebességmérő

Használati utasítás
Hungarian

Pedálfordulat érzékelő



Pedálfordulat érzékelő Gumi gyűrűk x2

Leírás

Termék név	SC20 Pedálfordulat érzékelő
Modell	SR-SCS20A
Kommunikáció	BLE 5.0 / ANT+
Az elem élettartama	460 óra
Vízálló	IP67
Elem	CR2032
Érzékelő mérete	31.1mm*34.4mm*9.4mm
Súly	10g
LED kijelző	Piros

Sebességmérő



Sebességmérő Gumi gyűrűk x2

Leírás

Termék név	SP20 sebességmérő
Modell	SR-SCS20B
Kommunikáció	BLE 5.0 / ANT+
Az elem élettartama	250 óra
Vízálló	IP67
Elem	CR2032
Érzékelő mérete	31.1mm*34.4mm*9.4mm
Súly	10g
LED kijelző	Zöld

Első használat

1. Fordítsa ki az elemes tok fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Vegye ki az átlátszó műanyag fóliát.
3. Csavarja vissza az elemes tok fedelét az óramutató járásával megegyező irányba.



*Kérjük, tartsa meg megfelelően és szilárdan a vízálló gumigyűrű tömített a tok szélén.

LED jelzőfény

Amikor az érzékelő aktiválva van vagy telepítve van új elemmel, a LED jelzőfény körülbelül 10 másodpercig folyamatosan villog.



Pedálfordulat érzékelő Sebességmérő

A pedálfordulat-érzékelő LED-kijelzője: PIROS. Sebességérzékelő LED-kijelzője: ZÖLD

PÁROSÍTÁS KERÉKPÁROS SZÁMÍTÓGÉPPEL

DI PRO-VAL VALÓ PÁROSÍTÁS

1 Lépjen be a Párosítás módba

Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET+ MODE gombot amíg beléphet a beállítások menübe. Nyomja meg a MODE gombot az. ikonok közötti váltáshoz.



2 Válassza ki az Érzékelő típust

Nyomja meg a SET gombot az érzékelő kiválasztásához. A CAD a pedálfordulat, SPD a sebesség. Nyomja meg a MODE gombot a megerősítéshez. Nyomja meg ismét a SET gombot hogy kikeressez és csatlakoztassa a "...".



Pedálfordulat érzékelő Sebességmérő

3 Aktiválja az érzékelőt

Távolítsa el a szigetelő fóliát az elem fedelétől, majd helyezze vissza az elemfedelet. Az érzékelő automatikusan aktiválódik és párosodik.

4 Tesztelje az érzékelőt

Sikeres párosítás után a CAD ikon/SPD ikon megjelenik a számítógépen. Az érzékelő teszteléséhez forgassa el és nézze meg a képernyőt. Ha a képernyőn megjelenő adatok megváltoznak, a párosítás sikeres.

PÁROSÍTÁS MILESEL

1 Lépjen be a Párosítás módba


Tartsa lenyomva az ▶| + ✱ gombot a menübe való belépéshez.



2 Válassza ki az Érzékelő típusát

Nyomja meg az ✱ gombot az érzékelők közötti váltáshoz: 01 a sebesség, a 02 a pedálfordulat, nyomja meg az ▶| gombot a párosítás megkezdéséhez.





3 Aktiválja az érzékelőt


Távolítsa el a szigetelő fóliát az elem fedelétől. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Az érzékelő automatikusan aktiválódik és párosodik.

4 Tesztelje az érzékelőt

A sikeres párosítás után a „PAIR" felirat. megváltozik „SUcc"-ra a képernyőn. A szenzor teszteléshez , forgassa el és nézze meg a képernyőt. Ha a képernyőn megjelenő adatok megváltoznak, a párosítás sikeres lett.

Telepítés

A PEDÁLFORDULAT ÉRZÉKELŐ TELEPÍTÉSE



1. Válassza ki a hajtókarhoz illeszkedő gumigyűrűt.
2. Helyezze a rítmust a nem hajtási oldalra.
3. Húzza meg a gumigyűrűt a hajtókar körül, rögzítse őket az érzékelő kampóihoz.

SEBESSÉGÉRZÉKELŐ BESZERELÉSE



1. Helyezze a sebességérzékelőt a kerékagyra és tartsa egyensúlyban.
2. Húzza meg a gumigyűrűt az agy körül, rögzítse az érzékelő kampójához.
3. A csatlakozás ellenőrzéséhez forgassa el a kereket

Párosítás a Shanren Sport APP alkalmazással

Töltse le az alkalmazást

Töltse le a Shanren Sport alkalmazást. Kérem adja meg az alkalmazásnak a következő engedélyeket, különben nem fog megfelelően működni:

Telefonmemória Adatok rögzítése s tárolása | Album Képbeállítások | Elhelyezkedés Pálya & Bluetooth

Kapcsolja be a Bluetooth-t

Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon. NE párosítsa az érzékelőket a telefon Bluetooth beállításain keresztül. Ha a párosítás automatikusan megtörtént, válassza ki



iOS Andriod

shanren sport






Érzékelő csatlakoztatása

Nyissa meg a Shanren Sport Appot, lépjen az eszközökhöz - új ezköz hozzáadása Kattintson a Cad senzor/Spd senzor ikonra és indítsa el a szkennelés. Vigye a telefont az érzékelő közelébe (3 méter) és válassza ki a listában szereplő eszközt a párosításhoz.

Miután az érzékelőt sikeresen csatlakoztatta az alkalmazáshoz, ellenőrizheti az érzékelő elemének állapotát. Kattintson a, Unbind" gombra, ekkor az érzékelő lecsatlakozik.



Párosítás harmadik fél eszközeivel

A Shanren Speed/Cadence érzékelő a amelyek támogatják a szabványos Bluetooth vagy ANT+ protokollt. BLE5.0 és ANT+ kettős módú kommunikációt alkalmazza, kompatibilis a kerékpáros számítógépekkel, kerékpáros edzőkkel és harmadik féltől származó sportalkalmazásokkal, amelyek támogatják a szabványos Bluetooth vagy ANT+ protokollt.





Harmadik fél kerékpáros számítógépével vagy más eszközzel való párosításkor kövesse a harmadik féltől származó eszközök utasításait.
Harmadik féltől. származó alkalmazással való árosításkor.kérjük, kerülje a telefon Bluetooth közvetlen kapcsolatát. Ehelyett párosítsa az érzékelőt a harmadik féltől származó alkalmazáson belül.

Jótállási jegy

A Shanren termékekre 2 év garancia vonatkozik.

Minden termékegysége az eredeti vásárlástól számított 2 éves garanciát vállalunk a gyári hibamentességre.

Ha a termék a normál használat során nem működik, a hibát díjmentesen kijavítjuk vagy kicseréljük.A szervizelést hivatalos Shanren márkakereskedőnek kell elvégeznie A termék visszaküldéséhez mellékelje a jótállási jegyet a meghibásodási adatokkal együtt.

Kérjük, jól láthatóan írja be nevét és címét a jótállási jegyre.

Köszönjük a megértést.

Felhasználónév:_____

Cím:_____

Telefon:_____

Rendelési szám.:_____

Kereskedő neve:_____

Vásárlás dátuma:_____

Shanren International Co. Limited
Room 1103, Hang Seng Mongkok Building, 677 Nathan Road, Mongk Kowloon HK
support@shanrentech.com
www.shanrentech.com
Made in China